

当社製品の消費電力：複数台接続する場合、各機種（ ）内のVA値を加算して機器を選択してください。

- 全て1台の電力値(室温20℃)です。
- 消費電力は、通電時間によっても変化します。
- 旧製品など詳しくは、当社品質保証部にお問い合わせください。

(1) プリメインアンプ、パワーアンプ

*実際に使用する場合の消費電力は、無信号時と電気用品安全法(注)の間になります。

機 種 名		無信号時	電気用品安全法	接 続
パワーアンプ	M-8000	170 W (285 VA)	853 W (1,200 VA)	実際に音を出して、 メーターの指示値 (VA)を確認します。
	P-7100	135 W (188 VA)	945 W (1,325 VA)	
	P-7000	125 W (180 VA)	930 W (1,360 VA)	
	P-5000	75 W (113 VA)	630 W (880 VA)	
	P-3000	55 W (79 VA)	480 W (672 VA)	
	PX-650	48 W (65 VA)	290 W (380 VA)	
	PX-600	166 W (244 VA)	690 W (890 VA)	
	A-60	300 W (475 VA)	530 W (785 VA)	
	A-50V	330 W (440 VA)	550 W (800 VA)	
	A-45	235 W (315 VA)	430 W (560 VA)	
	A-30	170 W (230 VA)	255 W (350 VA)	
プリメインアンプ	E-550	200 W (300 VA)	298 W (410 VA)	
	E-530	180 W (230 VA)	280 W (400 VA)	
	E-450	60 W (90 VA)	450 W (570 VA)	
	E-408	55 W (82 VA)	460 W (610 VA)	
	E-308	46 W (65 VA)	255 W (335 VA)	
	E-213	42.5 W (60 VA)	230 W (300 VA)	

(注)
電気用品安全法の消費電力は、その機種の最大負荷で「クリッピング直前出力の1/8」を供給したときの電力値です。

(2) プリアンプ、CDプレーヤー、チューナーなど

機 種 名		消費電力	接 続
プリアンプ	DC-330	20 W (33 VA)	VA値を加算して機種 を選択します。
	C-2810 ※	48 W (58 VA)	
	C-2800 ※	50 W (63 VA)	
	C-2410 ※	40 W (50 VA)	
	C-2400 ※	40 W (50 VA)	
	C-2000 ※	32 W (40 VA)	
	CX-260	25 W (29 VA)	
	VX-700	55 W (63.5 VA)	
CDプレーヤー	DP-800/DC-801	18 W/24 W (29/25 VA)	
	DP-100/DC-101	20 W/24 W (22/36 VA)	
	DP-85	25 W (32 VA)	
	DP-78	25 W (33 VA)	
	DP-500	20 W (25 VA)	
	DP-67	17 W (27 VA)	
	DP-57	14 W (15 VA)	
ヴォイシング・イコライザー	DG-28	12 W (15 VA)	
	DG-38	23 W (23 VA)	
FMチューナー	T-109V	15 W (16 VA)	
	T-1000	18 W (23 VA)	
チャンネル・ディバイダー	DF-45	36 W (46 VA)	
	DF-35	21 W (25 VA)	
	F-25V	19 W (22 VA)	

※印の機種は、オプション増設時の電力値を示す。